

Lankapuhelimen lisäpalvelut

Oranssi otsikkopalkki

Oranssin otsikkopalkin alla oleva palvelu on kaikkien AinaComin puhelinliittymäasiakkaiden käytettävissä ilman erillistä tilausta.

Sininen otsikkopalkki

Sinisen otsikkopalkin alla oleva maksullinen palvelu on tilattavissa AinaComin myyntipalvelusta, puh. 0404 500 500.

Lisäpalveluja käyttäksesi tarvitset äänitaajuusvalinnalla toimivan näppäinpuhelimien, jossa on R-näppäin (katkosnäppäin, joka puhelinkoneen käyttöohjeissa voi olla myös nimellä Flash- tai Recall-näppäin).

Näin tarkistat äänitaajuusvalinnan

Nosta luuri, paina numeroa yksi, sen jälkeen numeroa nolla ja pidä se alas painettuna. Jos luurista kuuluu jatkuva vinkuva ääni, puhelimesi toimii äänitaajuusvalinnalla.

Voit tarkistaa äänitaajuusvalinnan myös puhelun aikana: paina jotain numeronäppäintä puhelusi aikana. Jos puhelimesta kuuluu vinkuva ääni, puhelimesi toimii äänitaajuusvalinnalla.

Näin tarkistat R-näppäimen toiminnan

Soita ystävällesi. Kun saat yhteyden paina R-näppäintä. Jos kuulet hetken kuluttua valintaäänä, R-näppäin toimii vaaditulla tavalla. Sulje puhelin. Hetken kuluttua puhelin soi. Nostaessasi luurin saat yhteyden ystävääsi. Voit lopettaa puhelun normaalisti.

Täyssiirto *21*

Täyssiirrolla siirät etukäteen kaikki sinulle tulevat puhelut toiseen numeroon, ilman että puhelimesi hälyttää.

Siirron kytkentä

1. Nosta luuri.
2. Näppäile *21*.
3. Näppäile puhelinnumero, johon haluat puhelut siirtää.
4. Paina #-näppäintä.
5. Kytkenään onnistumisesta saat äänitiedotteen.

Siirron poisto

1. Nosta luuri.
2. Näppäile #21#.
3. Poiston onnistumisesta saat äänitiedotteen.

Viivesiirto *61*

Viivesiirrolla siirät sinulle tulevat puhelut haluamaasi numeroon, jos et vastaa puhelimeesi 20 tai 35 sekunnin kuluessa. Voit valita viiveen keston tilatessasi tämän palvelun kytkenään liittymääsi.

Siirron kytkentä: *61* puhelinnumero#

Poisto: #61#

Varattusiirto *67*

Varattusiirrolla siirät sinulle tulevat puhelut haluamaasi numeroon vain siinä tapauksessa, että numerosi on varattu.

Siirron kytkentä: *67* puhelinnumero #

Poisto: #67#

Huomioitavaa siirroista!

- Siirrot voit tehdä vain omasta puhelimestasi.
- Siirron ollessa kytkettyä voit soittaa tavalliseen tapaan.
- Katkottu valintaääni muistuttaa, että soitonsiirto on kytkettyä.
- Puhelua ei voi siirtää palvelunumeroihin.
- Kun olet kytkenyt täyssiirron, muut soitonsiirrot eivät ole samanaikaisesti voimassa.
- Kaikissa siirtyneissä puheluissa sinua laskutetaan siirtyneen puhelu yhteyden osalta normaalin puheluhinnan mukaisesti.

Siirron kauko-ohjaus follow me

Voit tehdä soitonsiirtoja myös (viive-, varattu- ja täyssiirto) muualtakin kuin omasta puhelimestasi. Soitonsiirrot teet kauko-ohjatusti soittamalla palvelunumeroon ja ohjelmoimalla haluamasi siirron. Salasanat saat palvelun tilauksen yhteydessä.

Soitonsiirron kytkentä kauko-ohjatusti toisesta puhelinnumerosta

1. Soita palvelunumeroon (03) 6800 800.
2. Odota, kunnes kuulet valintaäänä.
3. Näppäile puhelinnumero, josta haluat puhelujen siirtyvän.
4. Odota, kunnes kuulet valintaäänä.
5. Näppäile haluamasi siirto esim. *21*.
6. Näppäile salasana (neljä merkkiä).
7. Paina *-näppäintä.
8. Näppäile puhelinnumero, johon haluat puhelusi siirtyvän.
9. Paina #-näppäintä.
10. Kytkenään onnistumisesta saat äänitiedotteen.

Soitonsiirron poisto kauko-ohjatusti toisesta puhelinnumerosta

1. Soita palvelunumeroon (03) 6800 800.
2. Odota, kunnes kuulet valintaäänä.
3. Näppäile puhelinnumero, josta haluat soitonsiirron poistaa.
4. Odota, kunnes kuulet valintaäänä.
5. Näppäile haluamasi poisto esim. #21*.
6. Näppäile salasana (neljä merkkiä).
7. Paina #-näppäintä.
8. Poiston onnistumisesta saat äänitiedotteen.

Huomioitavaa!

- Kun olet näppäillyt oman numerosi, kuulet valintaäänä merksi, että numero on hyväksytty. Jos näppäilit väärän numeron, kuulet varattuäänä.
- Kauko-ohjaukset voit tehdä lankaliittymien lisäksi myös GSM-puhelimista.
- Voit tehdä soitonsiirtoja myös omasta puhelimesta normaalisti.

Koputus

Kun olet kytkenyt koputuksen, kuulet käynnissä olevaan puheluksi kaksi lyhyttä äänimerkkiä aina silloin, kun sinulle on tulossa toinenkin puhelu. Soittaja kuulee tiedotteen, jossa kerrotaan että puhut toista puhelua ja vasta 30 sekunnin kuluttua varattuäänä, mikäli et ole siihen mennessä vastannut. Jos koputus on ohjelmoituna käyttäessäsi puhelinliittymää datasiirtoon, tuleva puhelu katkaisee datayhteyden. Tällöin voit estää koputuksen valitsemalla *32* datayhteytesi puhelinnumeron eteen. Tämä palvelu on tilattava erikseen.

Koputuksen kytkentä

1. Nosta luuri.
2. Näppäile *43#.
3. Kytkenään onnistumisesta saat äänitiedotteen.

Koputuksen poisto

1. Nosta luuri.
2. Näppäile #43#.
3. Poiston onnistumisesta saat äänitiedotteen.

Koputuksen käyttö

Koputus-merkkiäänä kuullessasi voit ottaa vastaan tulevan puhelun 30 sekunnin aikana laskemalla luurin ja vastaamalla soittoaäänä.

Katkaisematta alkuperäistä puhelua voit vastata koputukseen seuraavasti:

1. Paina R-näppäintä ja odota valintaäänä.
2. Valitse numero 2.
3. Saat koputtavan puhelun itsellesi.

Alkuperäiseen puheluun palaat seuraavasti:

1. Laske luuri, välipuhelu katkeaa.
2. Odota soittoaäänä.
3. Nosta luuri ja jatka alkuperäistä puhelua.

Voit vastata koputtavaan tai odottavaan puheluun seuraavasti:

1. Paina R-näppäintä ja odota valintaäänä.
2. Valitse numero 1.
3. Saat koputtavan tai odottavan puhelun itsellesi, jolloin alkuperäinen puhelu katkeaa.

Voit katkaista koputuksen ja estää uudet koputukset seuraavasti:

1. Paina R-näppäintä ja odota valintaäänä.
2. Valitse numero 0.
3. Saat koputtavan tai odottavan puhelun itsellesi.

Myös vuorottelu kahden puhelun välillä on mahdollista.

1. Paina R-näppäintä ja odota valintaäänä.
2. Valitse numero 2.
3. Toista kohdat 1-2 aina puhekumppaniasi vaihtaessasi.



AINACOM OY puh. 075 755 2000, www.aina.fi

Kuluttajapalvelu: puh. 0404 500 500 • Aina Shop -myymälä: Kauppakeskus Linna, Raatihuoneenkatu 14

Vriityspalvelu: puh. 0800 55996

Myös ryhmäpuhelu kolmen numeron välillä on mahdollista:

1. Paina R-näppäintä ja odota valintääntä.
2. Valitse numero 3, jolloin olette kaikki kolme samalla linjalla.

Huomioitavaa!

- Koputus-toiminto ei toimi, jos puhelun täyssiirto on kytketty.
- Kun ISDN-liittymään on ohjelmoitu koputus ja puhelu on käynnissä, kuulee soittaja soitonmenoa äänen ja 30 sekunnin kuluttua varuäänen, mikäli siihen mennessä ei puheluun ole vastattu.

Välipuhelu

Välipuhelulla voit puhelun aikana ottaa yhteyden kolmanteen henkilöön ja palata sen jälkeen ensimmäiseen puheluun. Voit myös vuorotella molempien kanssa, ilman että toinen kuulee toista keskustelua.

Välipuhelu puhelun aikana

1. Paina R-näppäintä ja odota valintääntä.
2. Näppäile puhelinnumero, johon haluat tehdä välipuhelun.
3. Jos numero on varattuna tai ei vastaa, sulje puhelin ja odota soittoa. Nosta luuri, jolloin palaat ensimmäiseen puheluun.
4. Puhuttuasi välipuhelun paina R-näppäintä ja odota valintääntä.
5. Valitse numero 1, jolloin palaat ensimmäiseen puheluun ja välipuhelu katkeaa.

Jos haluat vuorotella molempien puheluiden välillä, ota ensin välipuhelu ja vuorottele sen jälkeen aina puhelumppania vaihtaessasi.

1. Paina R-näppäintä ja odota valintääntä.
2. Valitse numero 2.

Ryhmäpuhelu

Ryhmäpuheluissa voit kytkeä kolme keskustelijaa yhtä aikaa samalle linjalle.

Näin saat käynnissä olevaan puheluun kolmannen henkilön mukaan:

1. Paina R-näppäintä.
2. Odota valintääntä ja valitse kolmannen puhujan puhelinnumero.
3. Jos numero on varattuna tai ei vastaa, sulje puhelin ja odota soittoa. Nosta luuri, jolloin palaat ensimmäiseen puheluun.
4. Saatua yhteyden paina R-näppäintä.
5. Kuultuasi valintäänen valitse numero 3. Nyt olette kaikki samalla linjalla.

Ryhmäpuhelun käyttö ja lopetus

Ryhmäpuhelun muodostajana voit vuorotella puhelijain kesken painamalla R-näppäintä, odottamalla valintääntä ja valitsemalla numero 2. Tällöin sinulla on yhteys vain toisen puhujan kanssa.

Ryhmäpuhelun muodostat uudelleen painamalla R-näppäintä ja valitsemalla valintäänen jälkeen numero 3.

Jos toinen puhujista sulkee puhelimensa, voit jatkaa keskustelua toisen kanssa. Jos suljet puhelimen, ryhmäpuhelu purkautuu.

Puhelun maksaa ryhmäpuhelun muodostaja.

Kuuma linja

Kuuman linjan avulla saat yhteyden haluamaasi, ennalta ohjelmoituun puhelinnumeroon pelkästään nostamalla luurin. Puhelu kytkeytyy osoitenumeroon heti tai viiden sekunnin kuluttua luurin nostosta. Tulviin puheluihin kuuma linja ei vaikuta.

Välitön Kuuma Linja

Nostettuasi luurin yhteyden muodostuminen alkaa heti eikä puhelimesta voi soittaa muihin numeroihin. Palvelua voidaan käyttää esim. hissipuhelimiin, hälytyspuhelimiin tai dataliittymiin. Numero, johon puhelu ohjataan, määritellään tilauksen yhteydessä. AinaCom tekee kytkennän ja poiston.

Viiästäetty Kuuma Linja

Nostettuasi luurin yhteyden muodostuminen alkaa viiden sekunnin kuluttua. Voit käyttää puhelinta muuten normaalisti aloittamalla puhelinnumeron valinnan viiden sekunnin kuluessa. Voit itse ohjelmoida numeron, johon haluat Kuuma Linja -yhteyden.

Viiästäetyn Kuuman Linjan kytkentä

1. Nosta luuri.
1. Näppäile *53*.
2. Näppäile puhelinnumero, johon haluat kuuman linjan kytkeytyvän.
3. Paina #-näppäintä.
4. Kytkennän onnistumisesta saat äänitiedotteen.

Huomioitavaa!

Tarkista vielä nostamalla luuri ja odottamalla vastausta, että kuuma linja on oikein kytketty. Jos ohjelmoit uuden numero, vanha poistuu automaattisesti.

Kuuman Linjan poisto

1. Nosta luuri.
2. Näppäile #53#.
3. Poiston onnistumisesta saat sanallisen tiedotteen.

Numeronäyttö

Kun haluat nähdä soittajan puhelinnumeron ennen kuin vastaat, tarvitset numeronäyttöpalvelun lisäksi puhelinlinjaan kytkettävän näyttölaitteen tai näyttöpuhelimien.

ISDN-asiakkailta numeronäyttö on liittymässä käytettävissä ilman eri tilausta.

Oman numeron salaus puhelukohtaisesti

Voit estää halutessasi oman numerosi näkyminen vastaanottajan näyttölaitteessa. Salaus on tehtävä jokaisessa puheluissa erikseen.

1. Nosta luuri.
2. Näppäile #31#.
3. Näppäile puhelinnumero, johon haluat soittaa. Puhelun vastaanottaja ei näe puhelinnumeroasi.

Lyhytnumero

Lyhytnumeroa käyttäessäsi sinun ei tarvitse muistaa pitkiä numerosarjoja, pääset haluamaasi numeroon vain parin numeron näppäilyllä. Näin säästät aikaa ja vältät virhevalinnoita. Lyhytnumeroita voit ottaa käyttöösi 10 puhelinnumeron ryhmissä.

Lyhytnumeroiden ohjelmointi

1. Nosta luuri.
2. Näppäile *51*.
3. Näppäile lyhytnumero esim. 1.
4. Paina *-näppäintä.
5. Näppäile puhelinnumero, johon haluat lyhytnumerolla soittaa.
6. Paina #-näppäintä.
7. Tallennuksen onnistumisesta saat äänitiedotteen.

Soitot lyhytnumerolla Analoginen

1. Nosta luuri.
2. Näppäile lyhytnumero esim. 1.
3. Paina #-näppäintä.
4. Odota yhteyden muodostumista.

ISDN

1. Nosta luuri.
2. Paina **.
3. Näppäile lyhytnumero esim. 1.
4. Odota yhteyden muodostumista.

Lyhytnumeron poisto

1. Nosta luuri.
2. Näppäile #51*.
3. Näppäile lyhytnumero, jonka poistat, esim. 1.
4. Paina #-näppäintä.

Poiston onnistumisesta saat sanallisen tiedotteen.

Huomioitavaa!

- Lyhytnumero on poiston jälkeen vapaa uudelleen käytettäväksi. Voit ohjelmoida siihen uuden puhelinnumeron kytkentäohjeen mukaisesti.
- Lyhytnumeron voit myös muuttaa poistamalla edellistä puhelinnumeroa. Vanha puhelinnumero poistuu automaattisesti ohjelmoidessasi lyhytnumeroon uuden numeron.

Kutsunsuoja

Kutsunsuojalla voit estää liittymääsi tulevat puhelut.

Kutsunsuojan kytkentä

1. Nosta luuri.
2. Näppäile *35#.

Kutsunsuojan poisto

1. Nosta luuri.
2. Näppäile #35#.

Huomioitavaa!

- Jos numerosasi on sekä kutsunsuoja että täyssiirto kytketty, viimeksi kytketty toiminto on käytössä.
- Katkottu valintääni muistuttaa, että kutsunsuoja on kytketty.

Herätys/muistutussoitto

Muistutussoitto muistuttaa sinua automaattisesti milloin vain haluat. Muistutussoittoa voi käyttää myös herätyskellona. Muistutus voi olla kertaluonteinen tai peräkkäisinä päivinä toistuva.

Muistutus yhtenä päivänä

1. Nosta luuri.
2. Näppäile *55*.
3. Valitse muistutuksen kellonaika esim. 0730.
4. Paina #-näppäintä. Tilauksen onnistumisesta saat äänitiedotteen.

Muistutus useana päivänä peräkkäin

1. Nosta luuri.
 2. Näppäile *56*.
 3. Valitse muistutuksen kellonaika esim. 1530.
 4. Paina *-näppäintä.
 5. Valitse muistutuspäivien lukumäärä (02,03...09).
 6. Paina #-näppäintä.
- Tilauksen onnistumisesta saat äänitiedotteen.

Automaattinen muistutussoitto

Kun asettamasi kellonaika täyttyy, saat muistutussoiton automaattisesti numeroosi. Jos numeroosi on varattuna, saat soiton 5 minuutin kuluttua uudelleen. Vastatessasi kuulet äänitiedotteen.

Peruutus

1. Nosta luuri.
2. Näppäile #55#.
3. Odota hetki, noin 5 sekuntia.
4. Kytkenään onnistumisesta saat äänitiedotteen.

Huomioitavaa!

- Näppäile kellonaika aina neljällä numerolla, eli nolla valitaan eteen ennen klo 10.00 aikoja. Muistutuspäivien lukumäärä näppäillään kahdella numerolla, eli nolla on valittava eteen.
- Kertamuistutuksen voit tilata aikaisintaan 23 tuntia ennen muistutussoittoa.
- Voit tilata muistutussoiton jopa yhdeksäksi vuorokaudeksi kerrallaan.
- Hinta 8 snt/kpl.
- Kutsunsuoja ja tunnistamattoman puhelun esto estävät myös Herätyksen

Kotivastaaja

Kotivastaaja on puhelinvastaaja omassa puhelimesasi ilman erillistä lisälaitetta. Se vastaa, kun olet poissa, puhut toista puhelua tai haluat olla ihan rauhassa. Kotivastaaja neuvoo sinua ensimmäisellä kerralla yksityiskohtaisesti. Tilatessasi kotivastaajan numeroosi, voit valita viiveen (0-60 s), jonka jälkeen puhelu siirtyy vastaajaan. Mikäli myöhemmin haluat muuttaa viiveaikaa, ota yhteys myyntipalveluumme (03) 614 471.

Uuden käyttäjän opastus

1. Nosta luuri.
2. Odota hetki, puhelu yhdistyy Kotivastaajaan.
3. Näppäile tunnuslukusi, jos Kotivastaaja pyytää ja paina #-näppäintä.
4. Kuulet uuden käyttäjän opastuksen. Opastuksen aikana voit äänittää tervehdysviestin ja asettaa tunnuslukusi kuulemiesi ohjeiden mukaan. Tunnusluvun pitää olla vähintään 2 ja enintään 8 numeroa pitkä.

Uuden käyttäjän opastus poistuu, kun se on kuunneltu loppuun asti. Opastuksen kuulet myöhemmin aina näppäilemällä 8.

Viestien kuuntelu kotona

1. Nosta luuri.
2. Kun Kotivastaajaan on ohjautunut puheluita, kuulet tiedotteen: "Muista kuunnella viestit".
3. Odota hetki.
4. Näppäile tunnusluku, jos Kotivastaaja pyytää ja paina lopuksi #.

5. Kuulet sinulle tulleet uudet viestit saapumisjärjestyksessä ja sen jälkeen säilytetyt viestit saapumisjärjestyksessä.
6. Viestin voit säilyttää, poistaa tai kuunnella uudelleen Kotivastaajan opastuksen mukaisesti.
7. Lopeta kuuntelu sulkemalla puhelin.

Viestien kuuntelu kodin ulkopuolelta

1. Soita omaan numeroosi.
2. Anna puhelimesi soida, kunnes Kotivastaaja vastaa.
3. Näppäile # tervehdyksen aikana.
4. Näppäile tunnusluku ja lopuksi #.
5. Kuulet sinulle tulleet uudet viestit saapumisjärjestyksessä ja sen jälkeen säilytetyt viestit saapumisjärjestyksessä.
6. Viestin voit säilyttää, poistaa tai kuunnella uudelleen Kotivastaajan opastuksen mukaisesti.

Viestin kuuntelun aikana

Kotivastaajassa on toimintoja, joita voit käyttää viestin kuuntelun aikana.

Näppäile haluamaasi toimintoa vastaava numero viestin aikana

- 4 = tallenna viesti
- 6 = poista viesti
- 7 = kelaata taaksepäin
- 9 = kelaata eteenpäin
- # = seuraavan viestin alkuun
- * = toista viesti

Kelaustoiminnossa yhdellä näppäimen painalluksella Kotivastaaja kelaata 4 sekuntia eteen tai taaksepäin. Jos haluat kelaata esim. 12 sekuntia paina kelausnäppäintä 3 kertaa.

Kun haluat, että puhelu eivät siirry Kotivastaajaan

Puhelut siirtyvät Kotivastaajaan viivesiirrolla silloin, kun et ehdi vastata puhelimeesi tai varattusiirrolla, jos puhelimesi on varattuna. Voit poistaa haluamasi siirron tai molemmat, jolloin puhelut eivät siirry Kotivastaajaan lainkaan.

Kun haluat poistaa viivesiirrolla siirtyvät puhelu Tavallinen liittymä

1. Nosta luuri.
2. Näppäile 1#.
3. Kytkenään onnistumisesta saat äänitiedotteen.

ISDN-liittymä

1. Nosta luuri.
2. Näppäile **1.
3. Kytkenään onnistumisesta saat äänitiedotteen.

Kun haluat poistaa varattusiirrolla siirtyvät puhelu Tavallinen liittymä

1. Nosta luuri.
2. Näppäile 2#.
3. Kytkenään onnistumisesta saat äänitiedotteen.

ISDN-liittymä

1. Nosta luuri.
2. Näppäile **2.
3. Kytkenään onnistumisesta saat äänitiedotteen.

Kun poistat varattusiirron, puhelut siirtyvät Kotivastaajaan ainoastaan, jos puhelimeesi ei vastata valitsemasi viiveen aikana. Kun poistat pelkän viivesiirron, puhelut siirtyvät Kotivastaajaan ainoastaan, kun puhelimesi on varattuna. Kun poistat molemmat siirrot, Kotivastaajaasi on ohjelmoitu pois käytöstä.

Kun haluat, että puhelu siirtyvät viivesiirrolla Kotivastaajaan

Tavallinen liittymä

1. Nosta luuri.
2. Näppäile 3#.
3. Kytkenään onnistumisesta saat äänitiedotteen.

ISDN-liittymä

1. Nosta luuri.
2. Näppäile **3.
3. Kytkenään onnistumisesta saat äänitiedotteen.

Kun haluat, että puhelu siirtyvät varattusiirrolla Kotivastaajaan

Tavallinen liittymä

1. Nosta luuri.
2. Näppäile 4#.
3. Kytkenään onnistumisesta saat äänitiedotteen.

ISDN-liittymä

1. Nosta luuri.
2. Näppäile **4.
3. Kytkenään onnistumisesta saat äänitiedotteen.

Aseta soittotietojen tallennus pois päältä/päälle

Jos soittotietojen tallennus on päällä, tallettaa vastaaja sekä soittajan numeron että soittoajan, vaikka soittaja ei jättäisikään viestiä

1. Nosta luuri ja odota hetki.
2. Näppäile 3 (asetukset).
3. Näppäile tunnuslukusi ja paina lopuksi #.
4. Näppäile 3 (asetta soittotietojen tallennus pois päältä/päälle).
5. Vastaaja kertoo, onko tallennus päällä vai pois päältä.

Aseta soittajan numeron tallennus pois päältä/päälle

Jos soittajan numeron tallennus on päällä, vastaaja kertoo mistä numerosta soitto tuli. Jos tallennus on pois päältä, laite kertoo vain soittoajankohdan.

1. Nosta luuri ja odota hetki.
2. Näppäile 3 (asetukset).
3. Näppäile tunnuslukusi ja paina lopuksi #.
4. Näppäile 4 (asetta soittajan numeron tallennus pois päältä/päälle).
5. Vastaaja kertoo onko tallennus päällä vai pois päältä.

Aseta ääniviestien tallennus pois päältä/päälle

Voit käyttää kotivastaajaa myös vain tiedottavana vastaajana siten, ettei sinulle voida jättää viestiä. Jos ääniviestien tallennus on pois päältä, soittaja kuulee vain tervehdystekstisi, eikä hän voi jättää viestiä.

1. Nosta luuri ja odota hetki.
2. Näppäile 3 (asetukset).
3. Näppäile tunnuslukusi ja paina lopuksi #.
4. Näppäile 6 (asetta ääniviestien tallennus pois päältä/päälle).
5. Vastaaja kertoo onko tallennus päällä vai pois päältä.



Käyttäessäsi tätä toimintoa soittaja kuulee vain tervehdyksesi, jonka jälkeen puhelu katkaistaan. Huomioi tämä tervehdyksessäsi!

Oman tervehdyksen äänittäminen tai tunnusluvun vaihtaminen kotona

1. Nosta luuri ja odota hetki.
2. Näppäile 3 (asetukset).
3. Näppäile tunnuslukusi, ja paina lopuksi #.
4. Näppäile 1 (tervehdyksen muuttaminen) tai 2 (tunnusluvun muuttaminen).
5. Seuraa opastusta.
6. Tervehdystä äänittäessäsi näppäile lopuksi #.
7. Säilytä tervehdyksesi näppäilemällä 1.

Oman tervehdyksen äänittäminen tai tunnusluvun vaihtaminen kotisi ulkopuolelta

1. Soita omaan numeroon.
2. Odota, että Kotivastaaja vastaa.
3. Näppäile # tervehdyksen aikana.
4. Näppäile tunnuslukusi, ja paina lopuksi #.
5. Näppäile 3 (asetukset).
6. Näppäile 1 (tervehdyksen muuttaminen) tai 2 (tunnusluvun muuttaminen).
7. Toimi kuten edellä.

Kun haluat olla rauhassa

Kun haluat olla rauhassa, voit ohjata puhelut suoraan Kotivastaajaan ilman, että puhelin soi.

Kytkeä

1. Nosta luuri.
2. Näppäile *14#.

Poisto

1. Nosta luuri.
2. Näppäile #14#.

Muutamia vinkkejä Kotivastaajan käyttöön

- Sinun ei ole pakko kuunnella saapuneita viestejä heti. Voit käyttää puhelintasi aivan normaalisti ja kuunnella viestit myöhemmin, sopivana ajankohdana.
- Uudet kuuntelemattomat viestit säilyvät Kotivastaajassasi 30 päivää ja kuunnellut, säilytetyt viestit 7 päivää.
- Viestien maksimimäärät Kotivastaajassa: uudet viestit 50 kpl, tallennetut viestit 50 kpl. Soittajätietojen maksimimäärä myös 50 kpl.
- Tervehdysviesti voi olla enintään kolmen minuutin mittainen.
- Voit käyttää kotivastaajaa myös vain tiedottavana vastaajana, siten ettei sinulle voida jättää viestiä.

Puhelun rajoitukset

Palvelulla voit estää puhelimestasi soittamisen, vaikkapa viihdepalvelunumeroihin tai ulkomaille. Saat tilauksen yhteydessä lukkotaulukon, josta voit katsoa, mitkä numerosuunnat voidaan estää.

Rajoitusten kytkeä

1. Nosta luuri.
2. Näppäile *34*.
3. Näppäile salasana (neljä merkkiä).
4. Paina #-näppäintä.
5. Näppäile estoluokka.
6. Paina #-näppäintä.
7. Kytkenään onnistumisesta saat äänitiedotteen.

Rajoitusten poisto

1. Nosta luuri.
2. Näppäile #34*.
3. Näppäile salasana (neljä merkkiä).
4. Paina #-näppäintä.
5. Poiston onnistumisesta saat äänitiedotteen.

Huomioitavaa!

- Samanaikaisesti voi olla kytkettynä vain yksi estoluokka.
- Jos numerosta yritetään soittaa estettyyn suuntaan, puhelu ohjautuu äänitiedotukseen.
- Häätäpuheluja et voi estää.
- ISDN-asiakkaan muistettava, että rajoitukset koskevat vain puhepalvelua. Datapalvelulle rajoitukset on tilattava erikseen.
- Jos sinulla on näytöllä varustettu puhelinkone, voi käyttämäsi ohjelmoinnin salasanoinen saada näkyviin viimeksi valitun numeron toistolla. Katso puhelimesi käyttöohjeesta, montako numeroa puhelin säilyttää ja miten ne saadaan poistetuksi.

Isoineuvottelupuhelu

Isoineuvottelupuhelussa voit kytkeä kolmesta kahdeksaan keskustelijaa yhtä aikaa samalle linjalle. Neuvottelun voit muodostaa kahdella eri tavalla. Aloita puhelusi muodostamalla neuvottelupuhelu tai muodosta neuvottelupuhelu käynnissä olevan puhelun aikana.

Näin muodostat neuvottelupuhelun

1. Nosta luuri.
2. Näppäile *71* ja saat valintaa.
3. Näppäile ensimmäisen puhujan numero.
4. Saatua yhteyden paina R-näppäintä, saat valintaa.
5. Näppäile toisen puhujan numero.
6. Jos numero on varattuna tai ei vastaa, laske luuri ja odota soittoa.
Nosta luuri, jolloin palaat neuvotteluun.
7. Saatua yhteyden paina R-näppäintä, nyt olette kaikki kolme samalla linjalla.
8. Halutessasi lisää neuvottelijoita toista kohdat 5-7.

Näin muodostat neuvottelun käynnissä olevan puhelun aikana

1. Paina R-näppäintä, saat valintaa.
2. Näppäile kolmannen puhujan numero.
3. Jos numero on varattuna tai ei vastaa, laske luuri ja odota soittoa.
Nosta luuri, jolloin palaat neuvotteluun.
4. Saatua yhteyden paina R-näppäintä, nyt olette kaikki kolme samalla linjalla.
5. Paina R-näppäintä, saat valintaa.
6. Näppäile neljännen puhujan numero.
7. Saatua puheyhteyden paina R-näppäintä, nyt olette kaikki neljä samalla linjalla.
8. Kun haluat lisää neuvottelijoita, toista kohdat 5-7.

Isoineuvottelupuhelun lopetus

Jos yksi puhujista sulkee puhelimensa, voit jatkaa keskustelua muiden kanssa. Jos suljet puhelimen, neuvottelupuhelu purkautuu.

Puhelut maksaa neuvottelupuhelun muodostaja.

Tulevan puhelun siirto

Palvelun avulla voit siirtää sinulle soitetun puhelun edelleen toiseen numeroon, myös matkapuhelimeen.

1. Paina R-näppäintä, saat valintaa.
2. Näppäile puhelinnumero, johon haluat puhelun siirtää.
3. Mikäli numero ei vastaa tai on varattu, sulje puhelin ja nosta luuri uudelleen. Palaat alkuperäiseen puheluluun.
4. Siirrä puhelu näppäilemällä R, odota valintaa.
5. Valitse numero 4.
6. Sulje puhelin.

Huomioitavaa!

- Voit siirtää puhelun ainoastaan silloin, kun olet vastaanottanut puhelun.
- Siirron suoritettua vapaudut puhelusta ja voit käyttää puhelintasi normaalisti.
- Siirron jälkeen et voi kontrolloida siirtämäsi puhelun kestoajaa.
- Puhelun siirtäjä maksaa siirretyn puhelun puhelumaksut.

Tunnistamattoman puhelun esto

Palvelun avulla voit olla vastaanottamatta niitä puheluita, joissa soittaja on halunnut estää numeronsa näkymisen (salaiset numerot).

Kytkeä

1. Nosta luuri.
2. Näppäile *98#.
3. Kytkenään onnistumisesta saat äänitiedotteen.

Poisto

1. Nosta luuri.
2. Näppäile #98#.
3. Kytkenään onnistumisesta saat äänitiedotteen.

Huomioitavaa!

- Katkottu valintaaani muistuttaa, että olet kytkenyt palvelun.
- Kun olet kytkenyt palvelun, soittaja saa varattua jos hänen liittymässään on numeron näyttö estetty.
- Palvelu estää myös raha- että korttipuhelimesta soitetut puhelut sekä
- sellaiset ulkomailta tulevat puhelut, joissa soittajan numero ei näy.